

**CASAMBI Détecteur de mouvement et de luminosité PIR pour montage mural à l'extérieur**

Numero d'ordre: 5351

- Capteur de mouvement et de luminosité PIR pour une commande confortable des luminaires via l'application CASAMBI
- Hauteur de montage : max. 17m (montage au plafond) pour un montage mural, hauteur recommandée : 1 à 2,2m
- Capteur de mouvement extra sensible avec zone de détection étendue : 10-20m voir graphiques
- Alimentation électrique via le réseau 220V
  
- Commande complète via l'app CASAMBI :
- détection de présence/d'absence
- commande de luminaires/scènes en fonction de la lumière ambiante
- Durée d'éclairage et temps de fondu/d'extinction

Attribuer les scènes souhaitées au détecteur via l'app

- Allumage et extinction automatisés des luminaires/appareils après détection de mouvement
- Capteur de luminosité intégré - intensité lumineuse selon les besoins
- Réglage en cas d'absence - modification du niveau de gradation en cas d'absence
- Réglage jour et nuit - éclairage individuel à des heures précises en cas de détection de mouvement.
- Le détecteur de mouvement peut également être activé/désactivé par interrupteur ou minuterie

Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Courant d'appel en A: 0; Garantie en années: 2; Matériau du boîtier: Polycarbonate; Fréquence radio: 2,4;  
Emplacement de montage: Intérieur + extérieur; ETIM Gruppen-ID: ECO02556; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en  
Allemagne uniquement; Dreh- /Schwenkbar: non inclinable; Réglabilité: Non ajustable; Couleur: Blanc  
Largeur: 60mm