

Interface CASAMBI 1-10V/DALI pour la commande d'appareils individuels

Numero d'ordre: 5122

- interface pour la commande confortable de luminaires DALI ou 1-10V via l'application CASAMBI (max. 2 appareils DALI)
- convient pour l'équipement ultérieur d'un seul luminaire DALI ou 1-10V (commande de luminaire individuel)
- convient pour l'intégration d'un bouton-poussoir traditionnel ou d'un capteur DALI dans l'univers CASAMBI
- compatible avec le capteur (art. n° 5117), la télécommande radio (art. n° 5120) et l'interrupteur mural (art. n° 5121)

- Commande complète via l'application CASAMBI :
 - Réglage de la luminosité et de la couleur de la lumière
 - Configuration de luminaires et de réseaux de luminaires
 - création de scènes et d'animations (dégradés de couleurs)
 - fonctions intelligentes de minuterie et de galerie

- Envoyé aux adresses DALI : 0, 1, 2, 3 (en fonction des canaux) Adaptation de l'adressage par l'app impossible. Les appareils doivent avoir ces adresses pré-réglées.
- Changement de fixation avant le couplage au réseau : modifier le profil

Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Courant d'appel en A: 0; Tc température en °C: 70; Plage de tension d'entrée: 220-240 AC; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240 AC; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Variation 1-10V: Oui; Variation système propriétaire constructeur: Oui; Variation RF: Oui; Pas de variation: Non; Compatible avec Casambi: Oui; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 36mm