

ARTICLE NO. 5117

CASAMBI Capteur de mouvement et de luminosité PIR



page de l'article

- capteur de mouvement et de luminosité PIR pour une commande confortable des luminaires via l'application CASAMBI
- caches inclus pour optimiser la zone de détection du capteur
- des pinces de montage stables assurent un maintien sûr
- hauteur de montage : max. 4m (montage au plafond)
- zone de détection : max. 10x4m (montage au plafond)
- compatible avec le boîtier pour montage en saillie (art. n° 5118)
- alimentation électrique par le réseau
- Commande complète via l'app CASAMBI :
- détection de présence/d'absence
- commande de luminaires/scènes en fonction de la lumière ambiante
- Durée d'éclairage et temps de fondu/d'extinction

Différentes fonctions du capteur possibles :

1. fonction On/Off sur scène préinstallée via le capteur, ensuite 0% d'intensité lumineuse avec temps d'extinction en option
2. fonction On/Off sur scène préinstallée via le capteur, avec durée/force de persistance réglable, avec temps de fondu/masquage en option
3. désactivation de la commande manuelle et commande exclusive par capteur

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.092	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
		MODE DE COMMANDE	autres
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Oui
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		CONVIENT POUR CASAMBI	Oui
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Dimensions			
Longueur:	56mm		
Diamètre:	85mm		