

ARTIKEL NR. 5277

**DOTLUX LED Funk-Empfänger/DimmerTuya & Fusion Triac Empfänger 1,5A 1Kanal 100 - 240V AC**



zur Artikelseite



- WiFi + Dotlux Fusion Technology + Push AC Phasenanschnittdimmer, 1 Kanal Ausgang.
- Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Lampen oder Halogenlampen
- Tuya APP Cloud-Steuerung, unterstützt das Ein-/Ausschalten, Helligkeitseinstellung, verzögertes Ein-/Ausschalten des Lichts, Timer, Szenen- und Musikwiedergabefunktion.
- Sprachsteuerung, unterstützt Amazon ECHO und smarte Lautsprecher.
- Dimmart über Dip-Schalter einstellbar, Phasenabschnitt/anschnitt
- Minimale Helligkeit kann per Taster voreingestellt werden
- zusätzlicher, kabelgebundener Push Taster Steuereingang
- Jeder Dimmbaustein kann auch als TUYA to Fusion Konverter arbeiten
- Über die Tuya APP, können eine oder mehrere LED-Controller oder Treiber synchron angesteuert werden
- Einfacher Einbau in Standard-Wandverteilerdosen hinter einem Drucktaster
- Überhitzungs-/Überlastungsschutz, automatische Wiederherstellung
- Einschaltstrom der angeschlossenen LED-Leuchten/Vorschaltgeräten darf nicht größer sein als 130A

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.048	<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	100-240 AC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>ART DER STEUERUNG</b>	Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	100-240 AC
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002924
<b>Breite:</b> 52mm		<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>Höhe:</b> 26mm		<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Ja
<b>Länge:</b> 52mm		<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Ja
		<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Ja
		<b>GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION</b>	Ja
		<b>GEEIGNET FÜR TUYA</b>	Ja
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein