


ARTICLE NO. 5351

CASAMBI Détecteur de mouvement et de luminosité PIR pour montage mural à l'extérieur



page de l'article



- Capteur de mouvement et de luminosité PIR pour une commande confortable des luminaires via l'application CASAMBI
- Hauteur de montage : max. 17m (montage au plafond) pour un montage mural, hauteur recommandée : 1 à 2,2m
- Capteur de mouvement extra sensible avec zone de détection étendue : 10-20m voir graphiques
- Alimentation électrique via le réseau 220V
- Commande complète via l'app CASAMBI :
- détection de présence/d'absence
- commande de luminaires/scènes en fonction de la lumière ambiante
- Durée d'éclairage et temps de fondu/d'extinction

Attribuer les scènes souhaitées au détecteur via l'app

- Allumage et extinction automatisés des luminaires/appareils après détection de mouvement
- Capteur de luminosité intégré - intensité lumineuse selon les besoins
- Réglage en cas d'absence - modification du niveau de gradation en cas d'absence
- Réglage jour et nuit - éclairage individuel à des heures précises en cas de détection de mouvement.
- Le détecteur de mouvement peut également être activé/désactivé par interrupteur ou minuterie

ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
POIDS EN KG	0.107	COURANT D'APPEL EN A	0
		GARANTIE EN ANNÉES	2
		MATÉRIAU DU BOÎTIER	Polycarbonate
		FRÉQUENCE RADIO	2,4
Dimensions		EMPLACEMENT DE MONTAGE	Intérieur + extérieur
Hauteur: 37mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002556
Longueur: 75mm		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
Largeur: 60mm		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		DREH- /SCHWENKBAR	non inclinable
		RÉGLABILITÉ	Non ajustable
		COULEUR	Blanc