


ARTIKEL NR. 5425-1

DOTLUX DALI-Phasenabschnittsdimmer max. 200W



zur Artikelseite

- Dimmer mit DALI Steuereingang zum dimmen von 230V LED Vorschaltgeräten oder LED-Leuchtmitteln über DALI.
- Mithilfe dieses LED-Phasenabschnittsdimmers können Sie einfach Ihre dimmbaren Leuchten in ein DALI System integrieren und steuern.
- Der LED-Dimmer wandelt den DALI-Dimmlevel in ein gedimmtes 230V Signal (Phasenabschnitt) um.
- Der Dimmer ist für ohmsche und kapazitive Lasten geeignet und mit allen Phasenabschnittsdimmbaren Leuchten/Netzteilen kompatibel.
- Die Montage erfolgt per Doseneinbau.
- Der minimale Dimmlevel (MIN LEVEL) ist einstellbar.
- Der LED-Phasenanschnittsdimmer repräsentiert einen Teilnehmer am Bus und ist dementsprechend adressierbar.
- dimmbaren LED-Lampen max 200Watt (max.130A Einschaltstrom)
- traditionellen Glühbirnen und Halogenlampen max 360W
- Integrierter Überhitzungsschutz mit automatischer Wiederherstellung

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	5425
GEWICHT IN KG	0.05
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	-
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	-
LUMEN PRO WATT	-

ABMESSUNGEN

Länge: 56mm
Breite: 50mm
Höhe: 28mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 V AC
LUMEN PRO WATT	-
SCHUTZKLASSE	ohne
AUSGANGSSPANNUNG	100-240
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	100-240
GARANTIE IN JAHREN	5
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	100-240
MONTAGEORT	Innenbereich
ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUFBAU	Ja
AUSFÜHRUNG	statisch
DIN-SCHIENENMONTAGE	Ja
EINBAU	Ja
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
PROGRAMMIERBAR	Nein
GEEIGNET FÜR CASAMBI	Nein
GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION	Nein
GEEIGNET FÜR TASTENBEDIENUNG	Ja

GEEIGNET FÜR TUYA
BEG FÖRDERUNG
ART DER STEUERUNG

Nein
Nein
Dali