

CASAMBI Bouton-poussoir mural quadruple sans pile

Numero d'ordre: 5121

- interrupteur mural sans pile pour une commande confortable des luminaires via l'application CASAMBI
- l'interrupteur mural dispose de quatre touches programmables individuellement (luminaires individuels, groupes, luminosité, couleur, scènes, animations...)
- La programmation des touches individuelles s'effectue via l'application CASAMBI.
- La première programmation se fait par smartphone / tablette avec interface NFC
- Différents profils préinstallés sont sélectionnables dans l'App CASAMBI
- portée max. 10m dans les bâtiments
- y compris cadre Jäger direct Opus 55 Inform

La partie centrale peut être utilisée dans des cadres d'autres séries d'interrupteurs avec une dimension intérieure de cadre de 55x55mm, comme : Jäger Direkt : Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion Merten : 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure Gira : Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX Jung : AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation verre Berker : S.1, B.1, B.3, B.7 verre

L'énergie pour le signal radio est générée par l'énergie cinétique lorsque l'on appuie sur la touche (Energy Harvesting) ; aucune pile n'est donc nécessaire, sans entretien

Cycles de fonctionnement: > 50.000; ETIM Gruppen-ID: EC002924; Compatible avec Casambi: Oui; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 81mm