

### **CASAMBI PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor für Wandmontage im Außenbereich**

Bestellnummer: 5351

- PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- Montagehöhe: max. 17m (Deckenmontage) bei Wandmontage empfohlene Höhe 1 bis 2,2m
- Extra sensitiver Bewegungssensor mit erweitertem Erfassungsbereich: 10-20m siehe Grafiken
- Stromversorgung über das 220V Netz
  
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Anwesenheit-/Abwesenheitserkennung
- umgebungslichtabhängige Steuerung von Leuchten/Szenen
- Leuchtdauer und Einblend-/Ausblendzeiten

Per App dem Sensor die gewünschten Szenen zuweisen

- Leuchten/Geräte automatisiert Ein- und Ausschalten nach Bewegungserkennung
- Integrierter Helligkeitssensor – Lichtintensität nach Bedarf
- Abwesenheitseinstellung – Veränderung der Dimmstufe bei Abwesenheit
- Tag- und Nacht-Einstellung – individuelles Licht zu bestimmten Zeiten bei Bewegungserkennung
- Der Bewegungsmelder lässt sich auch per Schalter oder Timer aktivieren/deaktivieren

Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Einschaltstrom in A: 0; Garantie in Jahren: 2; Werkstoff des Gehäuses: Polycarbonat PC;  
Funkfrequenz: 2,4; Montageort: Innenbereich + Außenbereich; ETIM Gruppen-ID: EC002556; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein; Dreh-/Schwenkbar: nicht schwenkbar; Verstellbarkeit: Nicht verstellbar; Farbe: Weiß  
Breite: 60mm