

DOTLUX DALI-Phasenabschnittsdimmer max. 200W

Bestellnummer: 5425-1

- Dimmer mit DALI Steuereingang zum dimmen von 230V LED Vorschaltgeräten oder LED-Leuchtmitteln über DALI.
- Mithilfe dieses LED-Phasenabschnittsdimmers können Sie einfach Ihre dimmbaren Leuchten in ein DALI System integrieren und steuern.
- Der LED-Dimmer wandelt den DALI-Dimmlevel in ein gedimmtes 230V Signal (Phasenabschnitt) um.
- Der Dimmer ist für ohmsche und kapazitive Lasten geeignet und mit allen Phasenabschnittsdimmbaren Leuchten/Netzteilen kompatibel.
- Die Montage erfolgt per Doseneinbau.
- Der minimale Dimmlevel (MIN LEVEL) ist einstellbar.
- Der LED-Phasenabschnittsdimmer repräsentiert einen Teilnehmer am Bus und ist dementsprechend adressierbar.
- dimmbaren LED-Lampen max 200Watt (max.130A Einschaltstrom)
- traditionellen Glühbirnen und Halogenlampen max 360W
- Integrierter Überhitzungsschutz mit automatischer Wiederherstellung

Leistungsaufnahme in Watt: -; Lichtstrom netto in Lumen: -; Lumen pro Watt: -; Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 100 - 240 V AC; Lumen pro Watt: -; Schutzklasse: ohne; Ausgangsspannung: 100-240; Eingangsspannungsbereich: 100-240; Garantie in Jahren: 5; Dimmen ohne Dimmer: Nein; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 100-240; Montageort: Innenbereich; ETIM Gruppen-ID: E0002924; Kompatibel mit Casambi: Nein; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Aufbau: Ja; Ausführung: statisch; DIN-Schienenmontage: Ja; Einbau: Ja; Geeignet für Außengebrauch: Nein; Gehäuse: Kunststoffgehäuse; Programmierbar: Nein; Geeignet für CASAMBI: Nein; Geeignet für Dotlux Fusion: Nein; Geeignet für Tastenbedienung: Ja; Geeignet für Tuya: Nein; BEG Förderung: Nein; Art der Steuerung: Dali
Breite: 50mm