

DOTLUX Notlichtbaustein für Hallenstrahler 1-10V max.200W

Bestellnummer: 5364

Durch das anschließen einer 1-10V dimmbaren LED-Leuchte, kann diese sowohl im Normal, als auch im Notbetrieb verwendet werden.

Bei einem Stromausfall schaltet das Gerät automatisch in den Notbetrieb und dimmt die angeschlossene Leuchte mit der 1-10V Schnittstelle auf 10% Leistung

Die Notstromleistung hängt von der Leistung der angeschlossenen Leuchte ab.

Im Regelfall 10% der ursprünglichen Leuchtenleistung

Je geringer die Leistung der Leuchte desto geringer die Notstromleistung. Je niedriger die Leistung der Leuchte, desto länger die Notstrombetriebszeit. **Begrenzt auf 200W - Kann nur mit Leuchten bis MAX.200W betrieben werden.** Beispiel Notstromleistung: Bei einer 100W Leuchte ist die Leistung im Notstrombetrieb ca. 10W und hält ca. 180min. Bei 200W entsprechend 20W und ca 90min.

Leistungsaufnahme in Watt: max20 DC; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Schutzklasse: -; Garantie in Jahren: 3; Automatischer Selbsttest: automatischer Selbsttest; ETIM Gruppen-ID: ECO00471; BEG Förderung: Nein
Breite: 133mm