DOTLUX Variateur à coupure de phase DALI max. 200W

Numero d'ordre: 5425-1

- Variateur avec entrée de commande DALI pour la gradation de ballasts LED 230V ou de lampes LED via DALI.
- Ce variateur à coupure de phase pour LED vous permet d'intégrer et de contrôler facilement vos luminaires dimmables dans un système DALI.
- Le variateur LED convertit le niveau de variation DALI en un signal 230V (section de phase).
- Le variateur convient aux charges ohmiques et capacitives et est compatible avec tous les luminaires/blocs d'alimentation à gradation par coupure de phase.
- Le montage s'effectue par encastrement dans une boîte.
- Le niveau de variation minimal (MIN LEVEL) est réglable.
- Le variateur à coupure de phase pour LED représente un participant au bus et peut être adressé en conséquence.
- lampes LED dimmables de max 200Watt (courant d'appel max. 130A)
- ampoules traditionnelles et halogènes max 360W
- Protection contre la surchauffe intégrée avec rétablissement automatique

Consommation en watts: -; Flux lumineux net en lumen: -; Lumen par watt: -; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 100 - 240 V AC; Lumen par watt: -; Classe de protection: sans; Tension de sortie: 100-240; Plage de tension d'entrée: 100-240; Garantie en années: 5; Gradation sans gradateur: Non; Plage de tension d'entrée luminaire: 100-240; Emplacement de montage: Intérieur; ETIM Gruppen-ID: ECO02924; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Montage en apparent: Oui; Modèle: statisch; Montage de rails DIN: Oui; Encastré: Oui; Convient pour utilisation à l'extérieur: Non; Boîtier: Boîtier en plastique; Programmable: Non; convient pour CASAMBI: Non; convient pour Dotlux Fusion: Non; Convient pour la commande par touches: Oui; convient pour Tuya: Non; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Mode de commande: Dali
Largeur: 50mm