

ARTICLE NO. 5043

Alimentation LED CC pour QUICK-FIXdc 15-50W 350-1400mA 25-54V non dimmable NFC linéaire sorties préprogrammées 350/700/1050/1400mA



page de l'article

- Protection de sortie SELV pour la sécurité et la flexibilité dans les luminaires
- Très faible ondulation de courant, conforme à la recommandation IEEE 1789
- Technologie NFC pour une programmation sans fil
- Large gamme de choix pour la sortie à courant fixe
- Convient pour une utilisation dans les applications d'éclairage de secours
- Protection active contre la marche à vide
- Longue durée de vie allant jusqu'à 100.000 heures
- Solution idéale pour les luminaires de classe I et de classe II

Courant de fonctionnement réglable : 350/700/1050/1400mA

| | | | |
|------------------------------|-------|--|-------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | INDICE DE PROTECTION (IP) | IP20 |
| ARTICLE PRÉDÉCESSEUR | 4226 | TENSION D'ENTRÉE | 186 - 240 AC/DC |
| POIDS EN KG | 0.198 | COURANT DE SORTIE EN A | 0,35-1,4 |
| CONSOMMATION EN WATTS | 15-50 | COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| | | TC TEMPÉRATURE EN °C | 80 |
| | | CLASSE DE PROTECTION | II |
| | | PROTECTION CONTRE LA SURTENSION | 1000 V |
| | | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE | 198-264 AC / 186-280 DC |
| | | GARANTIE EN ANNÉES | 5 |
| | | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE | 198-264 AC / 186-280 DC |
| Dimensions | | ETIM GRUPPEN-ID | EC002710 |
| Longueur: 280mm | | VARIATION 0-10V | Non |
| Largeur: 30mm | | VARIATION 1-10V | Non |
| Hauteur: 21mm | | VARIATION DALI | Oui |
| | | VARIATION DMX | Non |
| | | VARIATION DSI | Non |
| | | VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ) | Non |
| | | VARIATION LINESWITCH | Non |
| | | VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| | | VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non |
| | | VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Non |
| | | VARIATION PROGRAMMABLE | Non |

| | |
|--|-----------------------------------|
| VARIATION RF | Non |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION | Non |
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR | Non |
| PAS DE VARIATION | Non |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI | Non |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS | 0 |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |