

ARTICLE NO. 5122

Interface CASAMBI 1-10V/DALI pour la commande d'appareils individuels



page de l'article

- interface pour la commande confortable de luminaires DALI ou 1-10V via l'application CASAMBI (max. 2 appareils DALI)
- convient pour l'équipement ultérieur d'un seul luminaire DALI ou 1-10V (commande de luminaire individuel)
- convient pour l'intégration d'un bouton-poussoir traditionnel ou d'un capteur DALI dans l'univers CASAMBI
- compatible avec le capteur (art. n° 5117), la télécommande radio (art. n° 5120) et l'interrupteur mural (art. n° 5121)

- Commande complète via l'application CASAMBI :
 - Réglage de la luminosité et de la couleur de la lumière
 - Configuration de luminaires et de réseaux de luminaires
 - création de scènes et d'animations (dégradés de couleurs)
 - fonctions intelligentes de minuterie et de galerie

-Envoyé aux adresses DALI : 0, 1, 2, 3 (en fonction des canaux) Adaptation de l'adressage par l'app impossible. Les appareils doivent avoir ces adresses pré-réglées.

-Changement de fixation avant le couplage au réseau : modifier le profil

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.048	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
		COURANT D'APPEL EN A	0
		TC TEMPÉRATURE EN °C	70
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 AC
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 AC
Dimensions		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Longueur: 57mm		VARIATION 1-10V	Oui
Largeur: 36mm		VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
Hauteur: 23mm		VARIATION RF	Oui
		PAS DE VARIATION	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Oui
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement