

ARTIKEL NR. 5122

## CASAMBI Schnittstelle 1-10V/DALI zur Einzelgerätesteuerung



zur Artikelseite

- Schnittstelle zum komfortablen Bedienen von DALI oder 1-10V Leuchten via CASAMBI App (max.2 DALI Geräte)
- passend für die Nachrüstung einer einzelnen DALI oder 1-10V Leuchten (Einzelleuchtensteuerung)
- geeignet für die Einbindung eines herkömmlichen Tasters oder eines DALI Sensors in die CASAMBI Welt
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- Komplettsteuerung via CASAMBI App:
  - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
  - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
  - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
  - intelligente Timer- und Galeriefunktionen
- Sendet an die DALI-Adressen: 0, 1, 2, 3 (abhängig von den Kanälen) Anpassung der Adressierung per App nicht möglich. Geräte müssen diese Adressen voreingestellt haben.
- Fixturewechsel vor Koppeln ins Netzwerk: Profil ändern

|                         |       |  |                |
|-------------------------|-------|--|----------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b> | -     | <b>SCHUTZART (IP)</b>                  | IP20           |
| <b>GEWICHT IN KG</b>    | 0.048 | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>                | 220 - 240 V AC |
|                         |       | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>             | 0              |
|                         |       | <b>TC TEMPERATUR IN °C</b>             | 70             |
|                         |       | <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>        | 220-240 AC     |
|                         |       | <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b> | 220-240 AC     |
| <b>ABMESSUNGEN</b>      |       | <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>                 | EC002710       |
| <b>Länge:</b> 57mm      |       | <b>DIMMUNG 1-10 V</b>                  | Ja             |
| <b>Breite:</b> 36mm     |       | <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>    | Ja             |
| <b>Höhe:</b> 23mm       |       | <b>DIMMUNG RF</b>                      | Ja             |
|                         |       | <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>               | Nein           |
|                         |       | <b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>          | Ja             |
|                         |       | <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>    | Nein           |
|                         |       | <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b> | Nein           |
|                         |       | <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>     | Nein           |
|                         |       | <b>PULSDAUER IN µS</b>                 | 0              |
|                         |       | <b>BEG FÖRDERUNG</b>                   | Nein           |