

ARTICLE NO. 5136

**Bloc d'alimentation LED CC pour QUICK-FIXdc 5-25W 150-500mA 25-54V non dimmable NFC  
linéaire sorties préprogrammées 150/250/350/500mA**



page de l'article

- Protection de sortie SELV pour la sécurité et la flexibilité dans les luminaires
- Très faible ondulation de courant, conforme à la recommandation IEEE 1789
- Technologie NFC pour une programmation sans fil
- Large gamme de choix pour la sortie à courant fixe
- Convient pour une utilisation dans les applications d'éclairage de secours
- Protection active contre la marche à vide
- Longue durée de vie allant jusqu'à 100.000 heures
- Solution idéale pour les luminaires de classe I et de classe II

Courant de fonctionnement sélectionnable : 150/250/350/500mA

|                       |      |                                             |                         |
|-----------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | -    | INDICE DE PROTECTION (IP)                   | IP20                    |
| POIDS EN KG           | 0.19 | COURANT D'APPEL EN A                        | 0                       |
| CONSOMMATION EN WATTS | 5-25 | TC TEMPÉRATURE EN °C                        | 80                      |
|                       |      | CLASSE DE PROTECTION                        | II                      |
|                       |      | PROTECTION CONTRE LA SURTENSION             | 1000 V                  |
|                       |      | TENSION DE SORTIE                           | 25 - 54 DC              |
|                       |      | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE                   | 198-264 AC / 176-280 DC |
|                       |      | GARANTIE EN ANNÉES                          | 5                       |
|                       |      | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE         | 198-264 AC / 176-280 DC |
|                       |      | ETIM GRUPPEN-ID                             | EC002710                |
|                       |      | VARIATION 0-10V                             | Non                     |
|                       |      | VARIATION 1-10V                             | Non                     |
|                       |      | VARIATION DALI                              | Non                     |
|                       |      | VARIATION DMX                               | Non                     |
|                       |      | VARIATION DSI                               | Non                     |
|                       |      | VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)       | Non                     |
|                       |      | VARIATION LINESWITCH                        | Non                     |
|                       |      | VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR | Non                     |
|                       |      | VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR     | Non                     |
|                       |      | VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE       | Non                     |
|                       |      | VARIATION PROGRAMMABLE                      | Non                     |
|                       |      | VARIATION RF                                | Non                     |

Dimensions

Longueur: 280mm  
Largeur: 30mm  
Hauteur: 21mm

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION           | Non                               |
| VARIATION TOUCH AND DIM                 | Non                               |
| VARIATION ZIGBEE                        | Non                               |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR           | Non                               |
| PAS DE VARIATION                        | Oui                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non                               |
| VARIATION GPRS                          | Non                               |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                 | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                             | Pertinent en Allemagne uniquement |