

ARTICLE NO. 5275

DOTLUX Récepteur/variateur DMX avec fonction stand alone intégrée 4 canaux 12-24V DC 4x5A



page de l'article



- Affichage numérique, réglage de l'adresse de départ DMX par touches.
- Tension d'entrée flexible 12-24V avec connexion à vis.
- Fonction RDM peut réaliser la communication entre le maître DMX et le décodeur.
- Préréglage DMX pour des bandes de 1/2 ou 4 couleurs.
- Mieux adapté aux enregistrements vidéo grâce à la fréquence PWM réglable 2000/500Hz
- Effets de gradation plus beaux grâce à la courbe de gradation réglable (logarithmique ou linéaire)
- Mode autonome pour RGB/RGBW et variateur à 4 canaux. Programmes intégrés au lieu du signal DMX.
- Adapté aux bandes ou modules LED monochromes, bicolores, RGB ou RGBW à tension constante
- circuit de protection intégré (surcharge, surchauffe, court-circuit)

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.112	TENSION DE SORTIE	12 - 24 DC
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		MODE DE COMMANDE	DMX
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
Dimensions		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Oui
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
Largeur: 50mm		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
Hauteur: 23mm		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Longueur: 170mm			