


ARTIKEL NR. 5351

CASAMBI PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor für Wandmontage im Außenbereich



zur Artikelseite



- PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- Montagehöhe: max. 17m (Deckenmontage) bei Wandmontage empfohlene Höhe 1 bis 2,2m
- Extra sensibler Bewegungssensor mit erweitertem Erfassungsbereich: 10-20m siehe Grafiken
- Stromversorgung über das 220V Netz
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Anwesenheit-/Abwesenheitserkennung
- umgebungslichtabhängige Steuerung von Leuchten/Szenen
- Leuchtdauer und Einblend-/Ausblendzeiten

Per App dem Sensor die gewünschten Szenen zuweisen

- Leuchten/Geräte automatisiert Ein- und Ausschalten nach Bewegungserkennung
- Integrierter Helligkeitssensor – Lichtintensität nach Bedarf
- Abwesenheitseinstellung – Veränderung der Dimmstufe bei Abwesenheit
- Tag- und Nacht-Einstellung – individuelles Licht zu bestimmten Zeiten bei Bewegungserkennung
- Der Bewegungsmelder lässt sich auch per Schalter oder Timer aktivieren/deaktivieren

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 V AC |
| GEWICHT IN KG | 0.107 | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 2 |
| | | WERKSTOFF DES GEHÄUSES | Polycarbonat PC |
| | | FUNKFREQUENZ | 2,4 |
| ABMESSUNGEN | | MONTAGEORT | Innenbereich + Außenbereich |
| Höhe: 37mm | | ETIM GRUPPEN-ID | EC002556 |
| Länge: 75mm | | PULSDAUER IN µS | 0 |
| Breite: 60mm | | BEG FÖRDERUNG | Nein |
| | | DREH- /SCHWENKBAR | nicht schwenkbar |
| | | VERSTELLBARKEIT | Nicht verstellbar |
| | | FARBE | Weiß |