

ARTICLE NO. 5437

DOTLUX Télécommande pour MISTRALsmart



page de l'article

Télécommande pour luminaire DOTLUX pour locaux humides MISTRALsmart

- Cette télécommande est nécessaire pour régler le capteur des luminaires MISTRALsmart.
 - Vous n'avez besoin que d'une seule télécommande pour autant de luminaires que vous le souhaitez.
 - La télécommande infrarouge doit être dirigée vers le luminaire pour modifier les réglages.
 - Le luminaire confirme visuellement le réglage par un clignotement.
- Les valeurs suivantes peuvent être réglées :
 - Puissance (80%, 100%)
 - Luminosité (20% - 100%)
 - Zone de détection (25%, 50%, 75%, 100%)
 - Durée d'éclairage (3sec, 30sec, 90sec, 3min, 5min, 15min, 20min, 30min)
 - Luminosité en veille (10%, 20%, 30%, 50%)
 - Durée du stand-by (0sec, 5sec, 30sec, 3min, 5min, 15min, 45min, permanent)
 - Capteur de lumière du jour (5lux, 15lux, 50lux, 100lux, 300lux, désactiver)

| | | | |
|------------------------------|-------|---|-----------------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | GARANTIE EN ANNÉES | 3 |
| | | NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM | EC000678 |
| POIDS EN KG | 0.035 | SANS FIL | Oui |
| | | BIDIRECTIONNEL | Non |
| | | UNIDIRECTIONNEL | Oui |
| | | AUTO-APPRENTISSAGE | Oui |
| Dimensions | | AVEC AFFICHAGE | Non |
| Longueur: 116mm | | PRÉPROGRAMMÉ | Oui |
| Largeur: 55mm | | SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| Hauteur: 16mm | | TRANSMISSION DE SIGNAL | Autre |