

ARTICLE NO. 4343-2

**DOTLUX KIT D'ACCESSOIRES D'URGENCE BOÎTE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS 5W 10-90V Autotest
Puissance constante (3h) pour lampes à LED alimentées en courant constant LiFePO4 7,3V**



page de l'article



- En cas de panne de courant, le kit assure un éclairage de secours des lampes à LED alimentées par un courant constant, qui sont alors alimentées par la batterie interne.
- Lorsque la lumière est éteinte et que le courant secteur est coupé, le fonctionnement de secours démarre également.
- Le kit d'alimentation de secours est surtout conçu pour équiper ultérieurement des systèmes de bandeaux lumineux de la gamme DOTLUX, par exemple des luminaires linéaires.
- Utilisable universellement pour tous les luminaires à LED équipés de ballasts externes avec une tension de service de 10-90 V DC.
- Une LED d'état de fonctionnement avec douille d'encastrement et un commutateur de test pour un montage externe sont fournis avec le kit AKKU de fonctionnement de secours.
- L'AKKU-KIT ne remplace pas le bloc d'alimentation du luminaire à LED. Le KIT ACCU doit être commandé en plus du bloc d'alimentation.
- Fonction d'autotest automatique
- Résistance à la température de -20 à 55°C

ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4343-1	AUTONOMIE DE LA BATTERIE	3h
POIDS EN KG	0.276	CLASSE DE PROTECTION	II
CONSOMMATION EN WATTS	5	PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	10-90
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	10-90
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000471
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		SOURCE LUMINEUSE	Autre

Dimensions

Largeur: 30mm

Hauteur: 21mm

Longueur: 158mm