

ARTICLE NO. 5000-01-10V

**DOTLUX Variateur radio et à touche pour systèmes avec entrée 0-10V/1-10V Pmax=1840W  
Uin=110-240VAC 433,920MHz ISM**



page de l'article

- Unité de commande avec fonction de variation pour les appareils avec une entrée de 0-10 V ou 1-10 V.
- Les petites dimensions permettent une installation facile dans le faux-plafond et/ou les boîtes de distribution

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>POIDS EN KG</b>	0.053	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 V AC/DC
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
		<b>TENSION DE SORTIE</b>	110 - 240 AC
		<b>MODE DE COMMANDE</b>	1 - 10 V
<b>Dimensions</b>		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002924
		<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>Longueur:</b> 174mm		<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>Largeur:</b> 46mm		<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>Hauteur:</b> 35mm		<b>BOITIER</b>	Boîtier en plastique
		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement