

ARTICLE NO. 4941-700

**Système de gestion de l'éclairage Bloc d'alimentation LED 38Watt 700mA CASAMBI dimmable**



page de l'article

- Driver LED CASAMBI indépendant à deux canaux et à intensité variable
- Construit automatiquement un réseau de communication sans fil avec jusqu'à 127 nœuds
- Plage de gradation de 1 à 100 % avec gradation d'amplitude
- Convient à la tension d'entrée DC et aux installations d'éclairage de secours selon EN50172
- Décharge de traction avec possibilité de câblage traversant
- Applications Tunable White

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>POIDS EN KG</b>	0.25	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 V AC/DC
		<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 100.000 h à 25°C
		<b>COURANT DE SORTIE EN A</b>	0,7
		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	26,4
		<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	75
<b>Dimensions</b>		<b>TENSION DE SORTIE</b>	20 - 50 DC
<b>Longueur:</b> 215mm		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	198-264 AC
<b>Largeur:</b> 70mm		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	198-264 AC
<b>Hauteur:</b> 31mm		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002710
<b>Diamètre:</b> 75mm		<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Oui
		<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
		<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	224
		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement