

CASAMBI Schnittstelle 1-10V/DALI zur Einzelgerätesteuerung

Bestellnummer: 5122

- Schnittstelle zum komfortablen Bedienen von DALI oder 1-10V Leuchten via CASAMBI App (max.2 DALI Geräte)
- passend für die Nachrüstung einer einzelnen DALI oder 1-10V Leuchten (Einzelleuchtensteuerung)
- geeignet für die Einbindung eines herkömmlichen Tasters oder eines DALI Sensors in die CASAMBI Welt
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)

- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - intelligente Timer- und Galeriefunktionen

- Sendet an die DALI-Adressen: 0, 1, 2, 3 (abhängig von den Kanälen) Anpassung der Adressierung per App nicht möglich. Geräte müssen diese Adressen voreingestellt haben.
- Fixturewechsel vor Koppeln ins Netzwerk: Profil ändern

Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Einschaltstrom in A: 0; Tc Temperatur in °C: 70; Eingangsspannungsbereich: 220-240 AC; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 220-240 AC; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Dimmung 1-10 V: Ja; Dimmung herstellerepezifisch: Ja; Dimmung RF: Ja; Ohne Dimmfunktion: Nein; Kompatibel mit Casambi: Ja; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein
Breite: 36mm