

ARTICLE NO. 5030-1

**Bloc d'alimentation LED CC 350-1050mA 40W 2-100V dimmable KNX/Push**



page de l'article



- Bloc d'alimentation à courant constant, qui peut être pré-réglé entre 350 et 1050mA par commutateur DIP.

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>POIDS EN KG</b>	0.248	<b>COURANT DE SORTIE EN A</b>	0,35-1,05
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	40	<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	90
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
		<b>PROTECTION CONTRE LA SURTENSION</b>	3750 V
<b>Dimensions</b>		<b>TENSION DE SORTIE</b>	2 - 100 DC
<b>Longueur:</b> 124mm		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	180-295 AC / 220-417 DC
<b>Largeur:</b> 82mm		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	2
<b>Hauteur:</b> 23mm		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	180-295 AC / 220-417 DC
		<b>NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM</b>	EC002710
		<b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>	Oui
		<b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR</b>	Oui
		<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
		<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement