

ARTICLE NO. 5806

**DOTLUX KIT D'ACCU D'URGENCE EXIT 1,8W puissance constante 3h pour luminaires à LED alimentés en courant constant avec bouton de test externe LiFePO4 6,4V avec autotest**



page de l'article



- En cas de panne de courant, le kit assure un éclairage de secours des lampes à LED fonctionnant à courant constant, qui sont alors alimentées par la batterie interne.
- Lorsque la lumière est éteinte et que le courant de secteur est coupé, le fonctionnement de secours démarre également.
- Utilisation universelle pour tous les luminaires à LED avec ballasts externes d'une tension de service de 10-90 V DC.
- L'AKKU-KITexit est livré avec une LED d'état de fonctionnement avec douille d'encastrement et un interrupteur de test pour un montage externe.
- L'AKKU-KITexit ne remplace pas le bloc d'alimentation du luminaire à LED. L'AKKU-KITexit doit être commandé en plus du bloc d'alimentation.
- Autotest automatique
- L'AKKU-KIT est réglable en différents niveaux : 1,8W@3H / 2,9W@2H / 3,5W@1,5H
- Consommation en mode de charge 2,5Watt
- Consommation en mode veille inférieure à 0,5Watt

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>POIDS EN KG</b>	0.27	<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	1,8 / 2,9 / 3,5	<b>AUTONOMIE DE LA BATTERIE</b>	3h
		<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	60
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
		<b>TYPE DE BATTERIE</b>	-
<b>Dimensions</b>		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	3
		<b>AUTOTEST</b>	autotest automatique
		<b>NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM</b>	EC000471
<b>Longueur:</b> 199mm		<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>Largeur:</b> 55mm		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>Hauteur:</b> 25mm		<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	Autre