

ARTIKEL NR. 4989

CASAMBI LED-Netzteil 1-38Watt 300-1050mA dimmbar



zur Artikelseite

 Die Besonderheit dieses Konstantstromtreibers:
Neben dem integrierten CASAMBI Funkempfänger verfügt dieses EVG über Amplitudendimmung und erhebt durch absolut flickerfreies Licht. (Keine PWM). Der Dimmbereich liegt dabei zwischen 1% - 100%.

- Steuerung per Smartphone über CASAMBI APP
- Integrierte Anschluss für manuelle Dimmung über Taster
- Amplitudendimmung für absolut flickerfreies Licht in jeder Dimmstufe 1-100%
- MADE in EU

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.144	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
		AUSGANGSSTROM IN A	0,3-1,05
		POWER-FACTOR	0,99
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		TC TEMPERATUR IN °C	80
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	II
Länge: 147mm		NOTLICHTTAUGLICH	Nein
Breite: 44mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Höhe: 30mm		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
		DIMMUNG RF	Ja
		DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
		DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein

DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	sonstige
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG (PRIMÄRSEITE)	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein