


ARTIKEL NR. 5028-24

LED-Netzteil CV 24V 120W 0,5-5A dimmbar Phasenabschnitt/-anschnitt IP20



zur Artikelseite

- Das Netzteil ist dimmbar über Phasenabschnittsdimmer oder Phasenanschnittsdimmer
- Mit der Konstantspannungstechnologie (CV) ist es für Leuchten mit konstanter Spannung geeignet
- Die angeschlossenen Konstantspannungsleuchten/LED-Streifen können zwischen 5%-100% gedimmt werden

| | | | |
|-----------------------------------|-------|--|----------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| GEWICHT IN KG | 0.634 | EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 V AC |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 120 | POWER-FACTOR | 0,95 |
| | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| | | TC TEMPERATUR IN °C | 85 |
| | | SCHUTZKLASSE | II |
| ABMESSUNGEN | | AUSGANGSSPANNUNG | 24 DC |
| Länge: 223mm | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 198-264 AC |
| Breite: 64mm | | GARANTIE IN JAHREN | 2 |
| Höhe: 32mm | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 198-264 AC |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC002710 |
| | | DIMMUNG | Ja |
| | | NETZSPANNUNGSMODULATION | Ja |
| | | DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Ja |
| | | OHNE DIMMFUNKTION | Nein |
| | | KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| | | KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| | | KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| | | KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| | | DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Ja |
| | | PULSDAUER IN µS | 0 |
| | | BEG FÖRDERUNG | Nein |