

ARTICLE NO. 5269

DOTLUX Variateur DALI 1 canal max.360W pour bandes LED 1x15A 12- 24 V PWM



page de l'article



- Variateur PWM à 1 canal pour 12V ou 24V pour une commande confortable de bandes LED
- Le variateur est monté entre l'appareillage 12-24 VDC non gradable et le produit à tension constante
- convient aux bandes à 1 couleur
- Le courant de sortie max. est de 15A par canal
- la puissance de sortie max. est de 360W à 24V - 120W par canal
- protégé contre : surcharge, surintensité et court-circuit

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1819	TENSION DE SORTIE	12 - 24 DC
POIDS EN KG	0.109	GARANTIE EN ANNÉES	3
CONSOMMATION EN WATTS	max. 360	ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

Dimensions

Largeur: 45mm

Hauteur: 27mm

Longueur: 175mm