

### **CASAMBI PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor**

Bestellnummer: 5117

- PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs
- stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Montagehöhe: max. 4m (Deckenmontage)
- Erfassungsbereich: Max. 10x4m (Deckenmontage)
- kompatibel zu Aufbaugeschütz (Art-Nr. 5118)
- Stromversorgung über das Netz
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Anwesenheit-/Abwesenheitserkennung
- umgebungslichtabhängige Steuerung von Leuchten/Szenen
- Leuchtdauer und Einblend-/Ausblendzeiten

Verschiedene Funktionen des Sensors möglich:

1. On/Off Funktion auf vorinstallierte Szene über Sensor, anschließend 0% Leuchtkraft mit optionaler Ausblendzeit
2. On/Off Funktion auf vorinstallierte Szene über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer-/kraft mit optionaler Einblend-/Ausblendzeit
3. Deaktivierung der manuellen Steuerung und ausschließliche Steuerung über Sensor

Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Art der Steuerung: sonstige; ETIM Gruppen-ID: EC002924; Kompatibel mit Casambi: Ja; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; Geeignet für CASAMBI: Ja; BEG Förderung: Nein  
Durchmesser: 85mm