

DOTLUX Contrôleur LED REMOTE max.384W pour bande LED monochrome 1 canal1x16 A (12-24 V)

Numero d'ordre: 4171-1

- contrôleur de haute qualité pour bande LED
- tension d'entrée flexible 12-24V
- circuit de protection intégré (surcharge, surchauffe, court-circuit)
- la télécommande sans fil permet d'installer le contrôleur de manière cachée
- Télécommande avec support magnétique intégré
- Possibilité de coupler jusqu'à 5 télécommandes à un appareil, la télécommande elle-même peut être couplée à être couplée à un nombre quelconque d'appareils

Dimensions de l'appareil : 87 x 24 x 15 mm / Dimensions de la télécommande : 87 x 36 x 8 mm

Consommation en watts: max.384; Indice de protection (IP): IP40; Courant de sortie en A: 16; Télécommande: Radio; Courant d'appel en A: 0; Chaînes de couleur: MONO; Tension de sortie: 12 - 24 DC; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Pas de variation: Oui; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 24mm