

DOTLUX LED-Drehdimmer 5-100W dimmbar Phasenabschnitt

Bestellnummer: 5180

- Der LED-Drehdimmer ist kompatibel zu phasenabschnittsdimmbaren LED-Leuchten
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist er für Leuchten mit konstanten Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 1%-100% gedimmt werden
- Geeignet für folgende Systeme:
 - Berker by Hager
 - Busch-Jaeger
 - GIRA
 - JUNG
 - Merten by Schneider
 - NIKO
 - PEHA
 - Exxact
 - ELKO RS

Leistungsaufnahme in Watt: 5 - 100; Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Schutzklasse: ohne; Ausgangsspannung: 200; Art der Steuerung: Sine Wave Reduction; Dimmen ohne Dimmer: Nein; ETIM Gruppen-ID: EC002924; Kompatibel mit Casambi: Nein; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; Aufbau: Nein; Ausführung: dynamisch; DIN-Schienenmontage: Nein; Einbau: Ja; Geeignet für Außengebrauch: Nein; Gehäuse: Kunststoffgehäuse; Programmierbar: Nein; Geeignet für CASAMBI: Nein; Geeignet für Dotlux Fusion: Nein; Geeignet für Tastenbedienung: Nein; Geeignet für Tuya: Nein; BEG Förderung: Nein
Durchmesser: 71mm Breite: 71mm