

DOTLUX Pilote non dimmable 6,5W 12V (convient aux art. n° : 2784, 2785, 2786, 2787)

Numero d'ordre: 3562

Pilote universel (sans fonction de gradation) pour tous les downlights des séries CIRCLEcomfort et CIRCLEmini.

Consommation en watts: 6,5; Courant d'appel en A: 0; Plage de tension d'entrée: 12 V AC/DC; Garantie en années: 3; Plage de tension d'entrée lumineuse: 12 V AC/DC; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Pas de variation: Oui; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en μ s: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 38mm