

ARTICLE NO. 5039

**DOTLUX Bloc d'alimentation LED ZIGBEE 3.0 3-38Watt 300-1050mA 10-54V dimmable**



page de l'article

P out W	V out DC	I out DC
15	10-54	300 mA (max)
15.5	10-54	300 mA (max)
16.5	10-54	300 mA (max)
17.5	10-54	300 mA (max)
18.5	10-54	300 mA (max)
19.5	10-54	300 mA (max)
20.5	10-54	300 mA (max)
21.5	10-54	300 mA (max)
22.5	10-54	300 mA (max)
23.5	10-54	300 mA (max)
24.5	10-54	300 mA (max)
25.5	10-54	300 mA (max)
26.5	10-54	300 mA (max)
27.5	10-54	300 mA (max)
28.5	10-54	300 mA (max)
29.5	10-54	300 mA (max)
30.5	10-54	300 mA (max)
31.5	10-54	300 mA (max)
32.5	10-54	300 mA (max)
33.5	10-54	300 mA (max)
34.5	10-54	300 mA (max)
35.5	10-54	300 mA (max)
36.5	10-54	300 mA (max)
37.5	10-54	300 mA (max)
38.5	10-54	300 mA (max)
39	10-54	300 mA (max)
39	10-30	700 mA (max)
39	10-27	800 mA (max)
39	10-44	800 mA (max)
39	10-40	900 mA (max)
39	10-40	1000 mA (max)
39	10-38	1 A (max)
39	10-38	1.05 A (max)

- Le bloc d'alimentation sans scintillement est dimmable via ZIGBEE.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il convient aux luminaires à courant constant
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués de 1% à 100%.
- Le courant de sortie est réglable :
  - 350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050mA
- Pour l'intégration dans Philips Hue Bridge, lancer la recherche de nouveaux luminaires dans l'application Hue et n'allumer le pilote qu'après le lancement de la recherche.
- MADE in EU

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>POIDS EN KG</b>	0.148	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	3-38	<b>COURANT DE SORTIE EN A</b>	0,3-1,05
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,95
<b>Dimensions</b>		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>Longueur:</b> 147mm		<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	80
<b>Largeur:</b> 44mm		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
<b>Hauteur:</b> 30mm		<b>TENSION DE SORTIE</b>	10 - 54 DC
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	198-264 AC
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	198-264 AC
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002710
		<b>VARIATION ZIGBEE</b>	Oui
		<b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>	Oui
		<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
		<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
		<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement