

ARTIKEL NR. 5113

Lichtmanagementsystem Extender Bluetooth DT8



zur Artikelseite



- HCL-Extender zur Ansteuerung von Leuchten mit HCL-Farblichtsteuerung auf Basis DALI
- Programmierung über Lumobi App
- Funktioniert nur in Verbindung mit HCL-Steuergerät (Art-Nr. 5109)
- Für bis zu 32 weitere Leuchten

| | | | |
|--------------------|------|---------------------------------|-------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| VORGÄNGERARTIKEL | 4261 | EINGANGSSPANNUNG | 176 - 240 V AC/DC |
| GEWICHT IN KG | 0.11 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 70°C |
| | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| | | TC TEMPERATUR IN °C | 70 |
| | | SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 110-264 AC / 110-280 DC |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 110-264 AC / 110-280 DC |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC002710 |
| | | OHNE DIMMFUNKTION | Nein |
| | | KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| | | KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| | | KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| | | KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| | | PULSDAUER IN µS | 0 |
| | | BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ABMESSUNGEN | | | |
| Länge: 130mm | | | |
| Breite: 30mm | | | |
| Höhe: 21mm | | | |