


ARTIKEL NR. 3138-1

**LED-Netzteil CC 13-30W 500-700mA 26-42V dimmbar Phasenab/-anschnitt**



zur Artikelseite

- Das Netzteil ist dimmbar über Phasenabschnittsdimmer oder Phasenanschnittsdimmer
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 10%-100% gedimmt werden
- Passende Dimmer: JUNG 1224 LED UDE, Eltako EUD61NPL-230V, GIRA Mini2440 00 uvm.
- Der Ausgangsstrom ist einstellbar: 500/550/600/700mA
- Das Netzteil ist standardmäßig auf 500mA eingestellt

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	3138 3139
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.139
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	13-30

<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>AUSGANGSSTROM IN A</b>	0,5-0,7
<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	85
<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	1000 V
<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	26 - 42 DC
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	198-264 AC
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	198-264 AC
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002710
<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Ja
<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Ja
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Ja
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 138mm  
**Breite:** 44mm  
**Höhe:** 30mm