

ARTIKEL NR. 3923-2

**DOTLUX NOTSTROM AKKU-KITexit 1,9W/0,8W Konstanleistung 3/8h für konstantstrombetriebene LED-Leuchten mit ext.Testknopf LifePO4 6.4V mit Selbsttest**



zur Artikelseite



- Bei Stromausfall sorgt das Kit für eine Notbeleuchtung von konstantstrom- betriebenen LED- Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden
- Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb
- Universal einsetzbar für alle LED Leuchten mit externen Vorschaltgeräten mit einer Betriebsspannung von 10-90 V DC
- Dem Notstrombetrieb-AKKU-KITexit liegen eine Betriebsstatus-LED mit Einbaufassung und ein Testschalter für eine externe Montage bei
- Das AKKU-KITexit ersetzt nicht das Netzteil der LED Leuchte. Das AKKU-KITexit muss zusätzlich zum Netzteil bestellt werden.
- Automatischer Selbsttest
- Das AKKU-KIT ist in verschiedenen Stufen einstellbar: 0,8@8H / 1,9W@3H
- Verbrauch im Ladebetrieb 3Watt
- Verbrauch im Standby Betrieb kleiner 0,5Watt

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	3923-1, 5806	<b>AKKULAUFZEIT</b>	8h bei 0,8W
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.27	<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	0,8 / 1,9	<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Ja
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	220-240
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>BATTERIEKAPAZITÄT IN MAH</b>	6000
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	220-240
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>AUTOMATISCHER SELBSTTEST</b>	automatischer Selbsttest
<b>Höhe:</b> 25mm		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000471
<b>Länge:</b> 199mm		<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
<b>Breite:</b> 55mm		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
		<b>LEUCHTMITTEL</b>	Sonstige