

ARTIKEL NR. 5556

**DOTLUX NOTSTROM-AKKU-KIT NOTLICHTBAUSTEIN 3,6W 50-200V Selbsttest Konstantleistung (3h) für konstantstrombetriebene LED-Leuchten LiFePO4 6,4V**



zur Artikelseite



- Bei Stromausfall sorgt das Kit für eine Notbeleuchtung von konstantstrom-betriebenen LED-Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden
- Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb
- Das Notstrombetrieb-AKKU-KIT eignet sich hervorragend zum Nachrüsten für die DISCugr
- Universal einsetzbar für alle LED Leuchten mit externen Vorschaltgeräten mit einer Betriebsspannung von 50-200 V DC.
- Dem Notstrombetrieb-AKKU-KIT liegen eine Betriebsstatus-LED mit Einbaufassung und ein Testschalter für eine externe Montage bei
- Das AKKU-KIT ersetzt nicht das Netzteil der LED Leuchte. Das AKKU-KIT muss zusätzlich zum Netzteil bestellt werden.
- Automatische Selbsttestfunktion
- Verbrauch im Ladebetrieb 2,5Watt
- Verbrauch im Standbybetrieb kleiner 0,5Watt
- Temperaturbeständig von -20 bis +55°C

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.278	<b>AKKULAUFZEIT</b>	3h
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	3,6	<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Ja
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	50-200
		<b>BATTERIEKAPAZITÄT IN MAH</b>	3000
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	50-200
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>AUTOMATISCHER SELBSTTEST</b>	automatischer Selbsttest
<b>Höhe:</b> 21mm		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000471
<b>Länge:</b> 158mm		<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
<b>Breite:</b> 30mm		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
		<b>LEUCHTMITTEL</b>	Sonstige