

ARTICLE NO. 4171-1

DOTLUX Contrôleur LED REMOTE max.384W pour bande LED monochrome 1 canal1x16 A (12-24 V)



page de l'article

- contrôleur de haute qualité pour bande LED
- tension d'entrée flexible 12-24V
- circuit de protection intégré (surcharge, surchauffe, court-circuit)
- la télécommande sans fil permet d'installer le contrôleur de manière cachée
- Télécommande avec support magnétique intégré
- Possibilité de coupler jusqu'à 5 télécommandes à un appareil, la télécommande elle-même peut être couplée à un nombre quelconque d'appareils

Dimensions de l'appareil : 87 x 24 x 15 mm / Dimensions de la télécommande : 87 x 36 x 8 mm

ARTICLE DE SUCCESSION	5287
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1694-1
POIDS EN KG	0.06
CONSOMMATION EN WATTS	max.384

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
COURANT DE SORTIE EN A	16
TÉLÉCOMMANDE	Radio
COURANT D'APPEL EN A	0
CHAÎNES DE COULEUR	MONO
TENSION DE SORTIE	12 - 24 DC
ETIM GRUPPEN-ID	ECC002710
PAS DE VARIATION	Oui
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

Dimensions

Longueur: 87mm
Largeur: 24mm
Hauteur: 15mm