

ARTIKEL NR. 4336

LED Netzteil CC 750mA 40W 30-50V inkl. Bewegungs- und Tageslichtsensor



zur Artikelseite



- Drei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
 - On/Off-Funktion auf 100% Lichtstärke über Sensor, anschließend 0% Lichtstärke
 - On/Off-Funktion auf 100% Lichtstärke über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft
 - Dauerhafte Grundhelligkeit (20% / 35% Leuchtkraft) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
 - Tageslichtsensor - Leuchtdauer
 - Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)
 - Nachleuchtkraft (10% / 25%)

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	60	TC TEMPERATUR IN °C	50
		SCHUTZKLASSE	II
		NOTLICHTTAUGLICH	Nein
		AUSGANGSSPANNUNG	30 - 50 DC
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 AC
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	220-240 AC
Länge: 125mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Breite: 35mm		DIMMUNG 0-10 V	Nein
Höhe: 21mm		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Ja
		DIMMUNG RF	Nein
		DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
		DIMMUNG ZIGBEE	Nein

DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein