


ARTIKEL NR. 4989

CASAMBI LED-Netzteil 1-38Watt 300-1050mA dimmbar



zur Artikelseite

 Die Besonderheit dieses Konstantstromtreibers:
Neben dem integrierten CASAMBI-Funkempfänger verfügt dieses EVG über Amplitudendimmung und erhebt durch absolut flickerfreies Licht. (Keine PWM). Der Dimmbereich liegt dabei zwischen 1% - 100%.

- Steuerung per Smartphone über CASAMBI APP
- Integrierte Anschluss für manuelle Dimmung über Taster
- Amplitudendimmung für absolut flickerfreies Licht in jeder Dimmstufe 1-100%
- MADE in EU

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.144	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
		AUSGANGSSTROM IN A	0,3-1,05
		POWER-FACTOR	0,99
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		TC TEMPERATUR IN °C	80
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	II
Länge: 147mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Breite: 44mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Höhe: 30mm		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
		DIMMUNG RF	Ja
		OHNE DIMMFUNKTION	Nein
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein