

ARTIKEL NR. 5030-1

LED-Netzteil CC 350-1050mA 40W 2-100V dimmbar KNX/Push



zur Artikelseite



- Konstantstrom Netzteil, welches per DIP-Schalter zwischen 350 und 1050mA voreingestellt werden können.

NACHFOLGEARTIKEL	-	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
GEWICHT IN KG	0.248	AUSGANGSSTROM IN A	0,35-1,05
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	40	EINSCHALTSTROM IN A	0
		TC TEMPERATUR IN °C	90
		SCHUTZKLASSE	II
		ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	3750 V
ABMESSUNGEN		AUSGANGSSPANNUNG	2 - 100 DC
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	180-295 AC / 220-417 DC
		GARANTIE IN JAHREN	2
Länge: 124mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	180-295 AC / 220-417 DC
Breite: 82mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Höhe: 23mm		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Ja
		DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
		OHNE DIMMFUNKTION	Nein
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein