

ARTIKEL NR. 5068-1

**LED-Netzteil CC 12-40W 300-1050mA 6-52V PUSH dimmbar DALI-2 geeignet für Zentralbatterie durchverdrahtbar**



zur Artikelseite

- Das Netzteil ist dimmbar über DALI-2
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 1%-100% gedimmt werden
- Der Ausgangsstrom ist einstellbar:  
300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050mA
- Das Netzteil ist standardmäßig auf 950mA eingestellt
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	5068	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.21	<b>AUSGANGSSTROM IN A</b>	0,35-1,05
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	12-40	<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	90
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	6-52
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	176-264 AC / 170-275 DC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
<b>Länge:</b> 170mm		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
<b>Breite:</b> 65mm		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	176-264 AC / 170-275 DC
<b>Höhe:</b> 30mm		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002710
		<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Ja
		<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
		<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
		<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
		<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein

<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Ja
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Nein
<b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG (PRIMÄRSEITE)</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Ja
<b>GEHÄUSE</b>	Kunststoffgehäuse
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein