

DOTLUX Funk- und Tasterdimmer für Systeme mit 110-240V AC Pmax=150W Uin=110-240VAC 433,920MHz ISM

Bestellnummer: 5000-03-PA

- Phasenabschnittdimmer für Geräte mit 110-240 Vac bis 150 W
- 2 Kabeleingänge
- Durchmesser: 50mm

Leistungsaufnahme in Watt: 150; Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Schutzklasse: I; Ausgangsspannung: 110 - 240 AC; Art der Steuerung: Phasenabschnitt; ETIM Gruppen-ID: E0002924; Kompatibel mit Casambi: Nein; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; Gehäuse: Kunststoffgehäuse; BEG Förderung: Nein
Breite: 42mm