

ARTIKEL NR. 4329

**DOTLUX Netzteil für DOTLUX LED-Downlight CIRCLE 12W (Art. 2826) notstromtauglich 300mA, flimmerfrei**



zur Artikelseite

- notstromtauglich
- flimmerfrei

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	2829	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.07	<b>AUSGANGSSTROM IN A</b>	0,3
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	12	<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	80
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	3750 V
		<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	25 - 40 DC
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	180-264 AC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	180-264 AC
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002710
		<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
		<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
		<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
		<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
<b>ABMESSUNGEN</b>			
<b>Länge:</b>	96mm		
<b>Breite:</b>	36mm		
<b>Höhe:</b>	24mm		

<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>PULSDAUER IN <math>\mu</math>S</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein